



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Камера ..... 1 шт.
- Крепежный комплект ..... 1 шт.
- Коннектор-переходник ..... 1 шт.
- Руководство пользователя ..... 1 шт.
- Форма для точного монтажа ..... 1 шт.
- Технический паспорт изделия ..... 1 шт.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	Novicam HIT 23M (v.1431)
<b>ИСПОЛНЕНИЕ</b>	
Тип камеры	Уличная всепогодная
Исполнение корпуса	Пуля
<b>ЭЛЕКТРОНИКА</b>	
Матрица	1/2.9" 2.1 Мп Прогрессивная CMOS
Максимальное разрешение	1080p
TV система   Операци. система	TVI / AHD / CVI / Аналоговая (PAL / NTSC)
Графический интерфейс	OSD меню
Чувствительность	0.01 люкс, 0 люкс (ИК вкл.)
ИК-фильтр	Механический
Электронный затвор	Авто (1/25 – 1/50000 с)
Соотношение сигнал/шум	>62 дБ
Гамма-коррекция	0.45
Система синхронизации	Внутренняя
<b>СИСТЕМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ</b>	
Настройка изображения	Яркость / Четкость
Настройка экспозиции	Авто / Вручную
Баланс белого	Авто / Вручную
Контроль усиления (AGC)	Низкое / Среднее / Высокое
Компенсация задней засветки (BLC)	BLC
Подавление ярких пятен (HLC)	HLC
Широкий динамический диапазон (WDR)	D-WDR
Технология шумоподавления	2D-DNR
Зеркальное отображение	По горизонтали / По вертикали / Оба
Режим день/ночь	Авто / Цветной / ЧБ режим
AVPC (автокомпенсация поврежденных пикселей)	Есть

## ОПТИКА

Объектив	2 Мп с ИК-коррекцией
Фокусное расстояние	2.8 мм
Угол обзора по диагонали	125°
Угол обзора по горизонтали	106°
Угол обзора по вертикали	58°
Тип крепления	Встроенное (M12)

## ИК-ПОДСВЕТКА

Дальность и угол ИК	SMART 30 метров, 35° основной/до 120° рассеянный
Длина волны ИК-света	850 нм
Продолжительность работы ИК	20000 часов

## ИНТЕРФЕЙСЫ

Видеовыходы	1 × BNC: (TVI / AHD / CVI) 1080p 25/30 к/с (CCTV) 960H 25/30 к/с <i>Выбор режима работы осуществляется при помощи кнопки-переключателя удержанием в течение 5 сек.</i>
Аудиовход	Встроенный микрофон

## ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Класс защиты	Пыле-влага защита: IP67
Дальность передачи видео	до 500 м (при использовании кабеля RG6U) до 100 м (при использовании кабеля UTP Cat 5e) без использования дополнительного оборудования
Размеры (Ø×Д)	Ø70×165 мм
Рабочая температура	-45°C ... +60°C
Энергопотребление	DC 12 В±25% 0.31 А (ИК вкл.), 3.7 Вт

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

**Novicam** гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение трех лет, начиная с даты технического контроля, указанной в данном гарантийном талоне, при соблюдении условий, изложенных в Техническом паспорте изделия. Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится заводской дефект, **Novicam** по настоящей гарантии бесплатно произведет ремонт/замену изделия или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых или восстановленных деталей по решению **Novicam**. В случае, если приобретенное Вами изделие марки **Novicam** будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим Вас обратиться к дилеру, у которого Вы приобрели данное изделие или в Единую службу поддержки (тел. 8–800–555–05–20). Данная гарантия распространяется только на продукцию, выпускаемую компанией **Novicam**. Продукция, идущая в комплекте с устройствами **Novicam**, но выпускаемая сторонними производителями, имеет гарантию производителя и обслуживается в официальных сервис-центрах этого производителя.