

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	Novicam HIT 82 (v.1346)
ИСПОЛНЕНИЕ	
Тип камеры	Уличная всепогодная
Исполнение корпуса	Купольная антивандальная
ЭЛЕКТРОНИКА	
Матрица	1/2" 8 Мп Прогрессивная CMOS
Максимальное разрешение	8 Мп
TV система Операц. система	TVI / AHD / CVI / Аналоговая (PAL/NTSC)
Графический интерфейс	OSD меню
Чувствительность	0.01 люкс (0 люкс (ИК вкл.))
ИК-фильтр	Механический
Электронный затвор	Авто (1/25~1/50000 с)
Система синхронизации	Внутренняя
СИСТЕМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
Настройка изображения	Яркость, Четкость
Настройка экспозиции	Авто / Вручную
Баланс белого	Авто / Вручную
Контроль усиления (AGC)	Низкое / Среднее / Высокое
Компенсац. задн. засветки (BLC)	BLC
Подавление ярких пятен (HLC)	HLC
Широкий динамич. диапазон (WDR)	D-WDR
Технология шумоподавления	2D-DNR
Режим день/ночь	Авто / Цветной / ЧБ
AVPC (автокомпенсация поврежденных пикселей)	Есть
ОПТИКА	
Объектив	8 Мп с ИК-коррекцией
Фокусное расстояние	2.8 мм
Угол обзора по диагонали	120°
Угол обзора по горизонтали	102°
Угол обзора по вертикали	55°
Тип крепления	Встроенное (M16)
ИК-ПОДСВЕТКА	
Дальность и угол ИК	SMART 30 м, 35° основной/до 120° рассеянный
Длина волны ИК-света	850 нм
Продолжительность работы ИК	30000 часов

ИНТЕРФЕЙСЫ

Цифровой выход	1×BNC: (TVI/AHD/CVI) 8 Мп (3840×2160) 15 к/с (TVI/AHD/CVI) 8 Мп (3840×2160) 12.5 к/с (TVI) 4Мп (2560×1440) 25/30 к/с (TVI) 1080p 25/30 к/с (CVBS) 960H 25/30 к/с Выбор режима работы осуществляется при помощи кнопки-переключателя удержанием в течение 5 сек. Выбор разрешения осуществляется в OSD меню
----------------	---

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Класс защиты	Пыле-влаго защита: IP67
Дальность передачи видео	до 500 метров (при использовании кабеля RG6U) до 100 метров (при использовании кабеля UTP cat5e без использования дополнительного оборудования)
Размеры (Ø×В)	Ø90×79 мм
Рабочая температура	-40°С ... +60°С
Энергопотребление	DC: 12 В±25% 0.44 А (ИК вкл.), 5.3 Вт

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Novicam гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение трех лет, начиная с даты технического контроля, указанной в данном гарантийном талоне, при соблюдении условий, изложенных в Техническом паспорте изделия. Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится заводской дефект, Novicam по настоящей гарантии бесплатно произведет ремонт/замену изделия или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых или восстановленных деталей по решению Novicam.

В случае, если приобретенное Вами изделие марки Novicam будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим Вас обратиться к дилеру, у которого Вы приобретали данное изделие или в Единую службу поддержки (тел. 8-800-555-05-20). Данная гарантия распространяется только на продукцию, выпускаемую компанией Novicam. Продукция, идущая в комплекте с устройствами Novicam, но выпускаемая сторонними производителями, имеет гарантию производителя и обслуживается в официальных сервис-центрах этого производителя.