

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Камера 1 шт.
- Руководство пользователя 1 шт.
- Форма для точного монтажа 1 шт.
- Технический паспорт изделия 1 шт.
- Крепежный комплект 1 шт.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	LITE 20 (v.1419)
ИСПОЛНЕНИЕ	
Тип камеры	Внутренняя
Исполнение корпуса	Купольная
ЭЛЕКТРОНИКА	
Матрица	1/2.9" 2.1 Мп Прогрессивная CMOS F37
Максимальное разрешение	1080p
TV система Операционная система	TVI / AHD / CVI / Аналоговая (PAL/NTSC)
Графический интерфейс	OSD меню, UTC
Чувствительность	0.1 люкс (0 люкс ИК вкл.)
ИК-фильтр	Механический
Электронный затвор	Авто (1/25–1/25600 с)
Соотношение сигнал/шум	>50 дБ
Гамма-коррекция	Авто
Система синхронизации	Внутренняя
СИСТЕМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
Настройка изображения	Яркость / Четкость / Насыщенность / Контраст
Баланс белого	Авто / Вручную
Контроль усиления (AGC)	Есть
Компенсация задней засветки (BLC)	Есть
Широкий динамический диапазон (WDR)	D-WDR
Технология шумоподавления	2D-DNR / 3D-DNR
Режим день/ночь	Авто / Цветной / ЧБ режим
AVPC (автокомп. поврежденных пикселей)	Есть
ОПТИКА	
Объектив	2 Мп с ИК-коррекцией
Фокусное расстояние	3.6 мм
Угол обзора по диагонали	91°

Угол обзора по горизонтали	76°
Угол обзора по вертикали	42°
Тип крепления	Встроенное (M12)
ИК-ПОДСВЕТКА	
Дальность и угол ИК	20 метров, 35° основной / до 120° рассеянный
Длина волны ИК-света	850 нм
Продолжительность работы ИК	20 000 часов
ИНТЕРФЕЙСЫ	
Видеовыходы	1 × BNC: (TVI/AHD/CVI) 1080p 25/30 к/с (CVBS) 960H 25/30 к/с Выбор режима работы осуществляется при помощи кнопки-переключателя удержанием в течение 5 сек.
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Дальность передачи видео	до 500 метров (при использовании кабеля RG6U) до 100 метров (при использовании кабеля UTP CAT5e без использования дополнительного оборудования)
Размеры (Ø×В)	Ø92×78 мм
Рабочая температура	-20°С ... +60°С
Энергопотребление	DC 12 В±10% 0.25 А (ИК вкл.), 3 Вт

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Novisat гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение трех лет, начиная с даты технического контроля, указанной в данном гарантийном талоне, при соблюдении условий, изложенных в Техническом паспорте изделия. Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится заводской дефект, Novisat по настоящей гарантии бесплатно произведет ремонт/замену изделия или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых или восстановленных деталей по решению Novisat. В случае, если приобретенное Вами изделие марки Novisat будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим Вас обратиться к дилеру, у которого Вы приобретали данное изделие или в Единую службу поддержки (тел. 8–800–555–05–20). Данная гарантия распространяется только на продукцию, выпускаемую компанией Novisat. Продукция, идущая в комплекте с устройствами Novisat, но выпускаемая сторонними производителями, имеет гарантию производителя и обслуживается в официальных сервис-центрах этого производителя.