



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Камера ..... 1 шт.
- Шестигранный ключ ..... 1 шт.
- Форма для точного монтажа ..... 1 шт.
- Технический паспорт изделия ..... 1 шт.
- Крепежный комплект ..... 1 шт.
- Руководство пользователя ..... 1 шт.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	Novicam LITE 58 (v.1438)
<b>ИСПОЛНЕНИЕ</b>	
Тип камеры	Уличная всепогодная
Исполнение корпуса	Пуля
<b>ЭЛЕКТРОНИКА</b>	
Матрица	1/2.5" 5 Мп Прогрессивная CMOS
Максимальное разрешение	5 Мп
TV система   Операционная система	TVI / AHD / CVI / Аналоговая (PAL/NTSC)
Графический интерфейс	OSD меню, UTC
Чувствительность	0.1 люкс (0 люкс ИК вкл.)
ИК-фильтр	Механический
Электронный затвор	Авто (1/25-1/25600 с)
Соотношение сигнал/шум	>50 дБ
Гамма-коррекция	Авто
Система синхронизации	Внутренняя
<b>СИСТЕМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ</b>	
Настройка изображения	Яркость, Четкость, Насыщенность, Контраст
Настройка экспозиции	Авто
Баланс белого	Авто / Вручную
Контроль усиления (AGC)	Есть
Компенсация задней засветки (BLC)	Есть
Широкий динамический диапазон (WDR)	D-WDR
Технология шумоподавления	3D-DNR
Режим день/ночь	Авто / Цветной / ЧБ режим
AVPS (автокомп. поврежденных пикселей)	Есть

## ОПТИКА

Объектив	5 Мп вариофокальный с ИК-коррекцией
Фокусное расстояние	2.8-12 мм
Угол обзора по диагонали	126°- 37°
Угол обзора по горизонтали	105°- 33°
Угол обзора по вертикали	56°- 18°
Тип крепления	Встроенное (M14)

## ИК-ПОДСВЕТКА

Дальность и угол ИК	SMART 40 метров, 35° основной / до 120° рассеянный
Длина волны ИК-света	850 нм
Продолжительность работы ИК	20 000 часов

## ИНТЕРФЕЙСЫ

Видеовыходы	1 × BNC: (TVI/AHD) 5 Мп 20/12.5 к/с (TVI/AHD/CVI) 4 Мп 25/30 к/с (TVI/AHD/CVI) 1080р 25/30 к/с (CVBS) 960H PAL/NTSC Выбор режима работы осуществляется при помощи кнопки-переключателя удержанием в течение 5 с и с помощью OSD меню
-------------	--

## ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Класс защиты	Пыле и влагозащита IP67
Дальность передачи видео	до 500 метров (при использовании кабеля RG6U) до 100 метров (при использовании кабеля UTP CAT5e) без использования дополнительного оборудования
Размеры (Ø×Д)	Ø90×215 мм
Рабочая температура	-20°С ... +60°С
Энергопотребление	DC 12 В±10% 0.75 А (ИК вкл.), 9 Вт

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Novicam гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение трех лет, начиная с даты технического контроля, указанной в данном гарантийном талоне, при соблюдении условий, изложенных в Техническом паспорте изделия. Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится заводской дефект, Novicam по настоящей гарантии бесплатно произведет ремонт/замену изделия или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых или восстановленных деталей по решению Novicam. В случае, если приобретенное Вами изделие марки Novicam будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим Вас обратиться к дилеру, у которого Вы приобрели данное изделие или в Единую службу поддержки (тел. 8-800-555-05-20). Данная гарантия распространяется только на продукцию, выпускаемую компанией Novicam. Продукция, идущая в комплекте с устройствами Novicam, но выпускаемая сторонними производителями, имеет гарантию производителя и обслуживается в официальных сервис-центрах этого производителя.